

SC18000-TEQ-EVO



Manere si roti, pentru un transport facil.



Echipare standard:

- Contor ore, voltmetru si frecventa
- Alternator Senci de calitate superioara
- Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului
- Senzor de suprasarcina cu auto-oprire Silentios si prietenos cu mediul
- Regulator de tensiune AVR
- Portabil, compact, cadru rezistent
- Performanta chiar si dupa 10,5 ore de functionare continua la o sarcina de 50% pentru uz casnic dar si comercial
- Panou de control rezistent la ploaie si praf
- Toba esapament ce opreste scanteile
- Intrerupator circuit ce opreste alimentarea atunci cand sistemul este suprasolicitat
- Rezervor combustibil de 60 litri pentru o autonomie marita

Generator Senci	SC18000-TEQ-EVO
Frecvență	50 Hz
Putere nominală	15 kW
Putere nominală în kVA	18.75 kVA
Putere maximă	17 kW
Putere maximă în kVA	21.25 kVA
Tensiune AC	230 V
Faze	monofazat si trifazat
Capacitate rezervor combustibil	60 L
Autonomie la 50%	10.5 ore
Model motor	SV1000
Capacitate cilindrica	999 cm ³
Sistem de pornire	electrică
Certificare	CE, Euro V
Conexiune ATS	Da
Greutate netă	170 kg
Dimensiuni l x l x h (mm)	955 x 675 x 985



Panou comanda

- 1 priza × 230 V / 63 A
- 1 priza × 400 V / 32 A
- 1 priza × 230 V / 32 A

Optional:
Panou ATS



Distribuitor local